



Technische Daten Mehrfachpackung
4x D'Lite Wandleuchte Lira Schwarz
7W 600lm 830 Warmweiß | IP54 -
Bewegungssensor

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 252981 |
| EAN | 8719157058957 |
| Marke | D'Lite |
| Herstellername | Multipack 4x Lira Sensor Wall IP54 3000K 5W Black |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 108 |
| Schwenkbar | Nein |
| Befestigung | Wandmontage |
| Optikabdeckung | Opal |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | Dekorative LEDs |
|------------|-----------------|

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|----------------|
| Leuchtenverbindung | Anschlussblock |
|--------------------|----------------|

| | |
|-----------------|---|
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
|-----------------|---|

| | |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

| | |
|-------------|---------|
| Sockelfarbe | Schwarz |
|-------------|---------|

| | |
|---------|--------|
| Gehäuse | Metall |
|---------|--------|

| | |
|---------------|------|
| Product Serie | Lira |
|---------------|------|

Masse

| | |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 153 |
|------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| Breite (mm) | 95 |
|-------------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 165 |
|-----------|-----|

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-----------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder |
|-----------|-----------------|

| | |
|-------------------|---|
| Sensorbereich (m) | 8 |
|-------------------|---|

| | |
|------------------------|---------------|
| Sensor Zeiteinstellung | 5 sec - 5 min |
|------------------------|---------------|

Warum BudgetLight?

 die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

 einfache **Retour**  **effiziente LEDs**

